

## Uppgradering av Trimble EZ-Guide Plus

För att uppgradera din EZ-Guide plus behöver du en dator med serieport (9-polig), datakabeln som följde med din EZ-Guide Plus, 12V strömförsörjning i närheten av datorn samt Internet-anslutning.

Om datorn saknar serieport kan det fungera med en serie->USB omvandlare. Vissa modeller av omvandlare fungerar och andra fungerar inte.

- Gå in på <http://www.ez-guide.com/>
  - Klicka på *Support*
  - Klicka på *EZ-Guide Plus Support*
  - Klicka på *Software Downloads*
  - Klicka på *EZ-Toolbox*
  - Klicka på *EZ-Toolbox* (den med högst versionsnummer)
  - Spara filen på valfri plats på datorn, förslagsvis på skrivbordet.
  - Dubbelklicka på den sparade filen (*EZ-Toolbox...exe*) och följ instruktionerna för installationen
- 
- Gå sedan in på *Support* på <http://www.ez-guide.com/> igen.
  - Klicka på *EZ-Guide Plus Support*
  - Klicka på *Software Downloads*
  - Klicka på *EZ-Guide Plus Current Firmware*
  - Klicka på *Other Languages*
  - Klicka på det alternativet som innehåller svenska.
  - Spara filen någonstans på datorn, enklast är i samma mapp som EZ-Toolbox installerades (som standard C:\Program\Trimble\EZ-Toolbox\)
- 
- Anslut datakabeln till EZ-Guiden och datorn (anslut INTE strömmen ännu)
  - Starta programmet *EZ-Toolbox* (*Start -> Alla program -> EZ-Toolbox -> EZ-Toolbox*)
  - I första fliken (Options) väljer du den serieport EZ-Guiden är ansluten till, vanligtvis *COM1*.
  - Byt till fliken *EZ-Guide+*
  - Kontrollera om det finns någon fil i dropdown-listan *Select firmware file* som börjar med *EZGPlus* och slutar med *ROM*, välj den.
  - Om listan i föregående punkt är tom trycker du på knappen *Browse* och bläddrar till mappen där du sparade filen tidigare. Kontrollera sedan *Select firmware file*-listan igen.
- 
- Kontrollera att strömmen INTE är ansluten till EZ-Guiden.
  - Tryck på knappen *Proceed*
  - Efter några sekunder dyker texten *Turn on power to the lightbar to upload firmware...* upp i den vita rutan, anslut då strömmen.

Uppdateringsproceduren tar ca 5 minuter. När den är klar kommer ett meddelande som säger *Please cycle power to complete the firmware upgrade*. Bryt strömmen i några sekunder och anslut sedan igen, när enheten startar upp är den uppgraderad.

Nu behöver man byta språk till svenska samt byta till det metriska enhetssystemet.

- I EZ-Guiden, gå till Verktygsmenyn och välj där *Lightbar*.
- Bläddra till *Units* och välj där *Metric*
- Bläddra till *Language* och välj där *Svenska*
- Du kan även passa på att titta att rätt version är installerad genom att gå till menyalternativet *Info om...*

Nu är enheten redo att användas igen.